



Abnehmbare & um
360° drehbare Antenne



Lebendiges OLED-
Display



Praktisches Case



Einfaches Hinzufügen
von Hintergrundmusik,
Voice-over etc.



Professioneller Sound
in Broadcast-Qualität



8 Stunden Laufzeit

BESCHREIBUNG

Zweikanaliges, erweitertes UHF-Drahtlos-Mikrofonsystem für Filmemacher, Youtuber, Vlogger, Journalisten und Content Creators.

SARAMONIC UwMic9S Kit 1 TX&RX

Artikelnummer	027815
EAN	6971008027815

SARAMONIC UwMic9S Kit 2 TX&TX&RX

Artikelnummer	027372
EAN	6971008027372

HIGHLIGHTS

TX9S:

- Liefert professionellen Sound in Broadcast-Qualität
- Abnehmbare und um 360° drehbare Antenne
- OLED-Display zeigt wichtige Informationen an
- Separater Mikrofon- und Line-Eingang für verschiedene Anforderungen
- Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit an jedem Sender
- Inklusive DK3A omnidirektionalem Ansteckmikrofon und Fellwindschutz

RX9S:

- Stereo-Empfänger für den gleichzeitigen Betrieb von bis zu zwei Sendern
- Abnehmbare und um 360° drehbare Antenne
- Lebendiges OLED-Display
- Schnelle Synchronisierung mit TX9S
- Mono/Stereo-Schalter
- Low-Cut-Funktion
- Separate Ausgangsbuchse für Kanal A und B
- Schalter zum separaten Ein- und Ausschalten von Kanal A und B
- Externer Mikrofon-/Line-Eingang zum einfachen Hinzufügen von Hintergrundmusik, Voice-over etc.

SPEZIFIKATIONEN

RX9S	
Übertragungstyp	UHF
Modulation	GFSK
Reichweite	Bis zu 328' (100m)
Audio-Ausgang	Zwei 3,5-mm-Minibuchsen 3,5-mm-Kopfhörerausgang
Stromversorgung	Eingebauter Li-Ionen-Akku USB-C DC 5V
Empfangsempfindlichkeit	-95 dBm
Signal to noise ratio	75 dB oder mehr
Voice Delay	12ms
Distortion	0.2% oder weniger
Gewicht	ca. 193g (6.8 .oz)
Abmessungen	220 *64*25 mm

TX9S	
Übertragungstyp	UHF
Modulation	GFSK
Reichweite	Bis zu 328' (100m)
Audio-Ausgang	Zwei 3,5-mm-Minibuchsen Mikrofoneingang und Line-Eingang
Stromversorgung	Eingebauter Li-Ionen-Akku USB-C DC 5V
Referenz-Audioeingangs- pegel	-60 dBV (MIC-Eingang, 0 dB Ab- schwächung)
Signal to noise ratio	75 dB oder mehr
Voice Delay	12 ms
Distortion	0.2% oder weniger
Gewicht	ca. 157g (5.5 oz)
Abmessungen	220*64*25 mm

LIEFERUMFANG KIT 1 (TX+RX)



- 1x Taschensender: TX9S
- 1x An der Kamera montierbarer Empfänger: RX9S
- 1x DK3A Omnidirektionales Lavalier-Mikrofon
- 1x 1'(30cm) SR-C2004 3,5-mm-Klinkenstecker auf Dual Verriegelungsart 3,5 mm TRS-Stecker Y-Kabel
- 1x 1.3' (40cm) XLR auf 3,5 mm TRS-Audiokabel mit Verriegelung
- 2x 3.8'(1.2m) USB-C Ladekabel
- 1 x 2.6' (80cm) 3,5 mm TRS-Audiokabel mit Verriegelung für Cameras
- 3x Antenne
- 2x Gürtelklemme
- 1x Cold Shoe Mount Adapter

LIEFERUMFANG KIT 2 (TX+TX+RX)



- 2x Taschensender: TX9S
- 1x An der Kamera montierbarer Empfänger: RX9S
- 2x DK3A Omnidirektionales Lavalier-Mikrofon
- 1x 1'(30cm) SR-C2004 3,5-mm-Klinkenstecker auf Dual Verriegelungsart 3,5 mm TRS-Stecker Y-Kabel
- 1x 1.3' (40cm) XLR auf 3,5 mm TRS-Audiokabel mit Verriegelung
- 2x 3.8'(1.2m) USB-C Ladekabel
- 1 x 2.6' (80cm) 3,5 mm TRS-Audiokabel mit Verriegelung für Cameras
- 3x Antenne
- 2x Gürtelklemme
- 1x Cold Shoe Mount Adapter