



Audioaufnahmen von hoher Qualität



Magnetische Befestigung



Interne Aufzeichnung (14 Std.) & interne 32-Bit-Float-Aufzeichnung [1]



Intelligente Geräuschunterdrückung, kristallklare Stimmen



250 m Reichweite [2]



Nahtlose Kompatibilität

Die Abbildung zeigt den Artikel mit der Artikelnummer 971364.

## LISTUNGSDATEN

### DJI MIC 2 (1 SENDER + 1 EMPFÄNGER)

Artikelnummer 971371

EAN 6941565971371

### DJI MIC 2 (2 SENDER + 1 EMPFÄNGER + LADESCHALE)

Artikelnummer 971364

EAN 6941565971364

### DJI MIC 2-SENDER (PERLWEISS)

Artikelnummer 971388

EAN 6941565971388

### DJI MIC 2-SENDER (SCHATTENSCHWARZ)

Artikelnummer 971395

EAN 6941565971395

### DJI MIC 2 LADESCHALE

Artikelnummer 971357

EAN 6941565971357

## SPEZIFIKATIONEN

### DJI Mic 2 Sender

Modell DMT02

Abmessungen 46,06 × 30,96 × 21,83 mm (L×B×H)

Gewicht 28 g

Funkmodus GFSK 1 MBit/s und 2 MBit/s

Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) <20 dBm

Betriebsfrequenz im Funkmodus 2,400 bis 2,4835 GHz

Bluetooth-Protokoll BR/EDR

Bluetooth-Betriebsfrequenz 2,400 bis 2,4835 GHz

Bluetooth-Strahlungsleistung (EIRP) <20 dBm

Akkutyp Li-Ion

Akkukapazität 360 mAh

Akkuenergie 1,39 Wh

Akkuspannung 3,87 V

Ladetemperatur 5 °C bis 45 °C

Betriebstemperatur -10 °C bis 45 °C

Ladezeit 70 Minuten

Akkulaufzeit

6 Stunden

\*Getestet, wenn beide Sender mit dem Empfänger verbunden sind, ohne Backup-Clips intern aufzuzeichnen, und wenn der Empfänger über das Kamera-Audiokabel (3,5 mm TRS) mit einer Kamera verbunden ist.

### DJI Mic 2 Empfänger

Modell DMR02

Abmessungen 54,20 × 28,36 × 22,49 mm (L×B×H)

Gewicht 28 g

Funkmodus GFSK 1 MBit/s und 2 MBit/s

Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) <20 dBm

#### Anmerkungen:

1. Der Sender verfügt über einen internen Speicher von 8 GB zur Speicherung von bis zu 14 Stunden 48 kHz, 24-Bit-Audio ohne Komprimierung.
2. Gemessen mit FCC-Standard in einer Umgebung ohne Hindernisse und Interferenzen (160 m mit CE-Standard).

Betriebsfrequenz	2,400 bis 2,4835 GHz
Akkutyp	Li-Ion
Akkukapazität	360 mAh
Akkuenergie	1,39 Wh
Akkuspannung	3,87 V
Ladetemperatur	5 °C bis 45 °C
Betriebstemperatur	-10 °C bis 45 °C
Ladezeit	70 Minuten
Akkulauzeit	6 Stunden <small>*Getestet, wenn beide Sender mit dem Empfänger verbunden sind, ohne Backup-Clips intern aufzuzeichnen, und wenn der Empfänger über das Kamera-Audiokabel (3,5 mm TRS) mit einer Kamera verbunden ist.</small>

## DJI Mic 2 Ladeschale

Modell	DMC02
Abmessungen	116 × 41,5 × 59,72 mm (L×B×H)
Gewicht	200 g
Akkutyp	18650 Li-Ion
Akkukapazität	3.250 mAh
Akkuenergie	11,7 Wh
Akkuspannung	3,6 V
Ladespezifikation	5 V / 1,5 bis 3 A
Ladetemperatur	5 °C bis 40 °C
Betriebstemperatur	5 °C bis 45 °C
Ladezeit	2 Stunden und 40 Minuten
Ladezyklen für Sender und Empfänger	Ungefähr zwei Zyklen beim gleichzeitigen Laden von zwei Sendern und einem Empfänger

## Allgemein

Richtcharakteristik	Omnidirektional
Max. Schalldruckpegel (SPL)	120 dB SPL
Max. Eingangspegel (3,5 mm)	-6 dBV (THD < 0,1 %)
Äquivalentes Rauschen	21 dBA
Ausgangsleistung der Monitorschnittstelle	Max. Ausgang 12 mW bei 1 kHz, 32 Ω
Max. Übertragungsreichweite	250 m (FCC) 160 m (CE) <small>*Gemessen in einer Umgebung ohne Hindernisse und Interferenzen.</small>

## LIEFERUMFANG

### DJI Mic 2 (2 Sender + 1 Empfänger + Ladeschale)

- 1x DJI Mic 2 Empfänger
- 2x DJI Mic 2 Sender (Schattenschwarz)
- 1x DJI Mic 2 Ladeschale
- 1x DJI Mic 2 Kamera-Audiokabel (3,5 mm TRS)
- 1x DJI Mic 2 Handy-Adapter (Typ-C)
- 1x DJI Mic 2 Handy-Adapter (Lightning)
- 2x DJI Mic 2 Windschutz
- 2x DJI Mic 2 Clip-Magnet
- 1x DJI Mic USB-C-Ladekabel
- 1x DJI Mic 2 Tragetasche
- 1x Dokumentation

### DJI Mic 2 (1 Sender + 1 Empfänger)

- 1x DJI Mic 2 Empfänger
- 1x DJI Mic 2 Sender (Schattenschwarz)
- 1x DJI Mic 2 Kamera-Audiokabel (3,5 mm TRS)
- 1x DJI Mic 2 Handy-Adapter (Typ-C)
- 1x DJI Mic 2 Handy-Adapter (Lightning)
- 1x DJI Mic 2 Windschutz
- 1x DJI Mic 2 Clip-Magnet
- 1x DJI Mic Splitter-Ladekabel
- 1x DJI Mic 2 Tragebeutel
- 1x Dokumentation

### DJI Mic 2-Sender (Schattenschwarz)

- 1x DJI Mic 2 Sender (Schattenschwarz)
- 1x DJI Mic 2 Windschutz
- 1x DJI Mic 2 Clip-Magnet
- 1x DJI Mic USB-C-Ladekabel
- 1x DJI Mic 2 Tragebeutel
- 1x Dokumentation

### DJI Mic 2-Sender (Perlweiß)

- 1x DJI Mic 2-Sender (Perlweiß)
- 1x DJI Mic 2 Windschutz (weiß)
- 1x DJI Mic 2 Clip-Magnet
- 1x DJI Mic USB-C-Ladekabel
- 1x DJI Mic 2 Tragebeutel
- 1x Dokumentation

### DJI Mic 2 Ladeschale

- 1x DJI Mic 2 Ladeschale
- 1x DJI Mic 2 Tragetasche
- 1x Dokumentation